


Zylindrische Geräteschutz-Sicherungseinsätze
Cylindrical miniature fuse-links


Größe Size	5x20mm
Charakteristik Class	FF (superflink) FF (very quick acting)
Bemessungsspannung Rated voltage	250 V
Bemessungsausschaltvermögen Rated breaking capacity	300 kA / 1,5 kA siehe elektrische Daten see electrical data
Standard Standard	Werksnorm Company standard
Artikel-Nummer Article-Number	70 001 40.
Approbationen Approvals	 UL File-Nr. UL File No. E180276

Inhalt
Contents


Abmessungen, Aufbau, Schmelzzeitgrenzwerte Dimensions, Construction, Fuse time limits	G00140-20 Rev. 1
Zeit/Strom-Kennlinien Time-current curves	G00140-30 Rev. 1
Elektrische Daten Electrical data	G00140-50 Rev. 1
Umweltspezifikationen Environmental specifications	G00140-70 Rev. 0
Erläuterungen Explanations	TechDat Rev.0

Abmessungen
Dimensions

Artikel-Nummer: 7000140.
Article-Number:
Größe: 5 x 20 mm
Size:
Bemessungsstrom: 100 mA - 12,5 A
Rated current:




Aufbau
Construction

Isolierrohr: Keramik / undurchsichtig
Insulating tube: Ceramic / non transparent
mit Löschmittelfüllung
with extinguishing filler
Kontaktkappen: Kupferlegierung, vernickelt
Contact caps: Copper alloy, nickel-plated
Kappenstempelung:  FF I_N 250 V
Markings on caps:


Schmelzeitgrenzwerte:
Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	1 x I _N	2 x I _N	2,75 x I _N		4 x I _N		10 x I _N	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 800 mA	1 h	-	-	-	-	60 ms	-	6 ms
1 A - 12,5 A	1 h	1 s	4 ms	100 ms	1 ms	25 ms	-	3 ms

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Curves



Elektrische Daten
Electrical data

Bemessungs- strom Rated current	Spannungsfall Voltage drop @ I_N [mV]	Leistungsabgabe Power loss @ $1,0 \times I_N$ [W]	Schmelzintegral Pre-arcing i^2t -value @ $10 \times I_N$ [A ² s]	Ausschaltintegral Total i^2t -value @ AC 250 V [A ² s]	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated breaking capacity AC	Approbationen Approvals 
100mA	4000	0,4	0,0016	0,0023	300 kA @ 250 V	
125mA	3500	0,5	0,0024	0,0034	300 kA @ 250 V	✓
160mA	1300	0,3	0,004	0,0056	300 kA @ 250 V	✓
200mA	600	0,2	0,01	0,011	300 kA @ 250 V	✓
250mA	550	0,2	0,02	0,027	300 kA @ 250 V	✓
315mA	500	0,2	0,04	0,042	300 kA @ 250 V	✓
400mA	500	0,2	0,07	0,084	300 kA @ 250 V	✓
500mA	550	0,3	0,07	0,091	300 kA @ 250 V	✓
630mA	600	0,4	0,15	0,24	300 kA @ 250 V	✓
800mA	600	0,5	0,32	0,42	300 kA @ 250 V	✓
1A	600	0,6	0,32	0,45	300 kA @ 250 V	✓
1,25A	400	0,5	0,20	0,28	300 kA @ 250 V	✓
1,6A	400	0,7	0,31	0,51	300 kA @ 250 V	✓
2A	400	0,8	0,64	1,0	300 kA @ 250 V	✓
2,5A	400	1,0	0,88	1,5	300 kA @ 250 V	✓
3,15A	400	1,3	1,6	2,7	300 kA @ 250 V	✓
4A	350	1,4	3,2	5,4	300 kA @ 250 V	✓
5A	350	1,8	5,9	10	300 kA @ 250 V	✓
6,3A	300	1,9	10	17	1500 A @ 250 V	
8A	300	2,4	19	32	1500 A @ 250 V	
10A	300	3,0	30	54	1500 A @ 250 V	
12,5A	200	2,5	115	210	1500 A @ 250 V	

Grenzleistungsaufnahme des Sicherungshalters berücksichtigen
Power loss limit of the fuse-holder has to be considered

Umweltspezifikationen
Environmental specifications

Betriebstemperaturbereich
Range of operating temperature

- 55 °C bis + 125 °C
- 55 °C to + 125 °C

Lagertemperatur
Storage conditions

- 25 °C bis + 70 °C, max. 80% r.h.
- 25 °C to + 70 °C, max. 80% r.h.

Klimakategorie
Climatic category

55/125/21 (IEC 60068-1)

Technische Daten, Erläuterungen

Vorliegende technische Angaben basieren auf Prüfungen, welche nach den entsprechenden nationalen oder internationalen Standards in akkreditierten Prüffeldern oder im Werkslabor durchgeführt wurden. Wenn nicht anders angegeben, wurden die Daten bei einer Umgebungstemperatur von 20-25°C und ruhender Luft aufgenommen. Die Prüfungen wurden an neuen Sicherungen, ohne Vorbelastung aus dem kalten Zustand heraus durchgeführt.

Zeit/Strom-Kennlinien

Das Betriebsverhalten des Sicherungseinsatzes ist definiert in seiner Zeit/Strom-Kennlinie und wird als arithmetischer Mittelwert einer Reihe von elektrischen Prüfungen im doppelt-logarithmischen Raster angetragen. Die Toleranz der Kennlinie beträgt im Allgemeinen $\pm 10\%$ in Stromrichtung, für bestimmte Sicherungsreihen $\pm 7\%$. Eine gestrichelte Linie deutet an, dass der Sicherungseinsatz in diesem Bereich **NICHT** zur Abschaltung gebracht werden darf.

Durchlassstrom-Diagramm

Das Diagramm dient zur Ermittlung des maximalen Durchlassstromes als Spitzenwert, abhängig vom jeweils möglichen prospektivem Strom. Die zu ermittelnden Werte beziehen sich auf eine Betriebsfrequenz von 50 Hz, eine niedrigere Frequenz führt zu kleineren Werten, jedoch führt eine höhere Frequenz zu größeren Werten des Durchlassstromes.

Schmelz- und Ausschaltintegrale

Die Angaben gelten für den strombegrenzenden Bereich der Sicherungen mit Schmelzzeiten unter 10 ms. Wenn nicht anders bezeichnet, wird das Schmelzintegral als Mindestwert und das Ausschaltintegral als Maximalwert angegeben. Die Werte des Ausschaltintegrals werden meist bei der Bemessungsspannung des Sicherungseinsatzes angegeben. Niedrigere Betriebsspannungen führen zu kleineren Werten des Ausschaltintegrals. Typischerweise werden für Geräteschutzsicherungseinsätze die Schmelzintegralwerte, wenn nicht anders angezeigt, beim 10fachen Bemessungsstrom angegeben.

Leistungsabgabe

Leistung, die unter festgelegten Bedingungen in einem mit seinem Bemessungsstrom belasteten Sicherungseinsatz umgesetzt wird. Die in den Unterlagen angegebenen Werte können sich von tatsächlich gemessenen Werten u.U. deutlich unterscheiden, da die unterschiedlichen Installationsgegebenheiten nicht berücksichtigt werden. Für Geräteschutzsicherungen wird die Leistungsabgabe beim kleinen Prüfstrom (z.B. beim 1,5fachen Bemessungsstrom) angegeben.

Die in dieser Unterlage beschriebenen Sicherungen wurden entwickelt, um als Bauteil einer Maschine oder Gesamtanlage sicherheitsrelevante Funktionen zu übernehmen. Ein sicherheitsrelevantes System enthält in der Regel Meldegeräte, Sensoren, Auswerteeinheiten und Konzepte für sichere Abschaltungen. Die Sicherstellung einer korrekten Gesamtfunktion liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine. Die SIBA GmbH & Co. KG sowie ihre Vertriebsbüros (im Folgenden "SIBA") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch SIBA konzipiert wurde, zu garantieren.

Wenn ein Produkt ausgewählt wurde, sollte es vom Anwender in allen vorgesehenen Applikationen geprüft werden.

SIBA übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die vorliegende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der Beschreibung können keine, über die allgemeinen SIBA-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Technical data, explanations

These technical data are based on tests, which were accomplished to the appropriate national or international standards in accredited test laboratories or in the company laboratory. If not otherwise indicated, the data were acquired with an ambient temperature of 20-25°C in calm air. The tests were done with new fuse-links, without preloading and from cold condition.

Time-current characteristics

The operational behaviour of the fuse-link is defined in its time-current characteristic and given as an arithmetic average value of a set of electrical tests in a double-logarithmic diagram. The general tolerance of the characteristic is $\pm 10\%$ in current-direction, or, for certain fuse types $\pm 7\%$. A broken line indicates that the fuse-link is **NOT** able to interrupt overcurrents in this range.

Cut-off current diagram

The diagram serves to determine the maximum cut-off current as a peak value, depending on the possible prospective current. Determined values, refer to an operating frequency of 50 cycles. A lower frequency leads to lower values of cut-off current. However, higher frequencies lead to higher values.

Melting and Operating Integrals

This data apply to the current limiting range of the fuse-link with fusing times lower than 10 ms. If not specially designated, the melting integral is given as a minimum value and the operating integral is indicated as a maximum value. The values of the operating integral are usually indicated for the rated voltage of the fuse-link. Lower load voltages lead to smaller values of the operating-integral. Typically for miniature fuse-links the melting integral values are given at 10 times rated current, if not otherwise indicated.

Power dissipation and Power loss

The loss of power, which is converted by the fuse-link loaded with its rated current under specified conditions. Indicated document values can possibly differ remarkable from actual measured values, as different installation conditions are not considered. For miniature fuses, the power loss is given at the non-fusing current (e.g. 1,5times rated current).

Fuse-links described in this document were developed to take over safety relevant functions as a part of a machine or complete installation. A safety-relevant system usually contains signalling devices, sensors, evaluation units and concepts for safe disconnection. The guarantee and responsibility of correct overall function lies with the manufacturer of the installation or machine. SIBA GmbH & Co. KG and their sales offices (in the following "SIBA") are not able to guarantee all features of a complete installation or machine, which was not designed by SIBA.

Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

SIBA will not accept any liability for recommendations, which are given, or respectively implied, by the present description. Due to the description no guarantee, warranty or liability claims can be derived beyond the general SIBA delivery terms.