

## PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o

787307



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O. Monitored/automatic start UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

## Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;start ręczny z przek.
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	48,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	4.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wymiar wysokości:	101.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	210 g
Ciężar netto:	200 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2

---